

SMART-SMOKE GEMBIRD ZIGBEE WIFI PAMETNI SENZOR DETEKTOR DIMA 80DB ALARM POZARA

Naziv:

SMART-SMOKE GEMBIRD ZIGBEE WIFI PAMETNI
SENZOR DETEKTOR DIMA 80DB ALARM POZARA

Slika:



Šifra:

#BM7715451739883280492

Barkod:

8601381966392

Proizvođač:

GEMBIRD

Detalji

Kategorija:

TESTERE I TURPIJE

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV:

2,224.74 RSD *WEB CENA

2,447.21 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

SMART-SMOKE- GD008 Zigbee Smoke Detector Sensor
80DB Alarm Fire Smart Smoke Detector Wifi Fire
Protection Home Security Alarm Smart LifeAplikacija:
Smart Life / Tuya SmartNapajanje: DC9V alkalna
baterija (nije uključena u pakovanju)Staticka struja:
<10uAStruja alarma: <100mARadna temperatura: 0C
~ +50CVlažnost: <95% RH, bez smrzavanjaZvuk
alarma:>90dBUpozorenje o niskoj bateriji:
<7.0V±0.2V2. Isključivanje zvuka i
testiranjeIsključivanje zvuka: u statusu alarma,
pritisnite dugme "TEST" da biste isključili zvučnicu,
samo LED indikator treperi.Testiranje: u normalnom
statusu, dugo pritisnite dugme "TEST" 2s da biste
aktivirali zvučni i svetlosni alarm, poruka alarma se
salje na aplikaciji za mobilne uređaje.3. WiFi
konfiguracija i umrežavanjeInstalirajte "Tuya Smart"
APP na svoj pametni telefon kada prvi put koristite
detektor.Uverite se da je vaš pametni telefon povezan
na 2.4G WiFi (5G nije podržan)a) Pokrenite APP, kliknite
na "Dodaj uređaj"---"Sigurnosni senzor"---"Senzor
(WiFi)" / "Dim (WiFi)".b) Dugo pritisnite dugme "TEST"
5s dok LED ne trepće kratkim zvučnim signalom "Di"
(dugo pritisnite dugme u roku od 20s od učitavanja
baterija za ulazak u režim WiFi konfiguracije).c) Kliknite
na "OK" u APP---unesite lozinku za WiFi i kliknite na
"OK", detektor ulazi u konfiguracioni režim koji traje
60smaksimum.Dugi zvučni signal "Di" sa LED
indikatorom uključenim 10 sekundi znači da je WiFi
konfiguracija završena. Kada WiFi konfiguracija ne
uspe, detektor izlazi iz konfiguracionog režima kratkim
zvučnim signalom "Di Di Di".WiFi konfiguracija se vrši
na osnovu 3 gore navedena koraka.Status WiFi mreže:
kada je LED indikator uključen 10 sekundi nakon
punjenja baterije, to znači da je detektor uspešno
povezan na WiFi.4 Nacin instaliranjaa. Napravite rupu
na plafonu koristeći udarnu bušilicu.b. Postavite
ekspanzionu cev na plafon.c. Pricvrstite instalacionu
ploču pomoću zavrtnja.d. Usmeriti alarmni uređaj sa
montažnom pločom i spojiti ih, rotirajući u smeru
kazaljke na satu dok se ne čuje zvuk "kaca", znači
pravilno instaliranje.