SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY C200P, 2-IN-1 GIGABIT VPN ROUTER/ AP CONTROLLER WITH 4 POE+ PORTS, 55W

Naziv:	CUDY C200P, 2-IN-1 GIGABIT VPN ROUTER/ AP CONTROLLER WITH 4 POE+ PORTS, 55W
Slika:	
Šifra:	#BM2726931773375996918
Barkod:	6971690793470
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	LAN RUTERI
Oznake:	Proveri dostupnost
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	6,518.18 RSD *WEB CENA 7,170.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	Gigabit ruter koji funkcioniše kao kontroler za Cudy pristupne tacke u sistemu Wi-Fi za citav dom, sa cetiri PoE izlaza i Cudy Mesh funkcijama.Verzija modela: C200P 1.0CPU: Detalji CPU-a: 880 MHz Dual-CoreMemorija / Skladištenje:-Flash/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR-DDR/RAM: 256 MB (2 Gbit) DDR3Interfejsi:-Gigabit RJ45 portovi: 5-Gigabit RJ45 PoE portovi: #2~#5-Maksimalna snaga na jednom PoE portu: 30W-Napomena za PoE portove: PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima-Ethernet napomene: 1× WAN port, 4× LAN portova-USB-A 3.0 portovi: 1-LED: Status PoE Max, Link/ACT/PoE status za svaki PoE portFizicki tasteri: Reset tasterNapajanje:-Ulaz za napajanje: DC prikljucak-Metode napajanja: -DC -802.3at/af PoE -Pasivni PoE-DC: 54V 1.11A-Pasivni PoE: 24/48V-Adapter za napajanje: -Ulaz: 100 ~ 240 V, 50 Hz AC -Izlaz: 54V 1.11A DCMaksimalna potrošnja energije:-PoE: 55W-PoE (kada je USB uredaj prikljucen): 50W-Bez PoE: 5W-Potrošnja u praznom hodu (W): 2W-Pouzdanost: -EMS: IEC/EN 61000-4-2, Nivo 3 -ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kVOkruženje:-Radna temperatura: 0 - 40 stepena C-Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C-Radna vlažnost: 5% ~ 95% bez kondenzacije-Vlažnost skladištenja: 0% ~ 100% bez kondenzacijeMetode uzemljenja: Uzemljivacka tackaSertifikati: FCC, CEMehanika:-Instalacija: -Stolna (Desktop) -Zidna montaža (Wall-mount)-Materijal kucišta: Metal-Dimenzije: 190 × 100 × 28 mm (7.48 × 3.94 × 1.1 inca)Sadržaj paketa:-C200P-Adapter za napajanje-Ethernet kabl-Uputstvo za instalaciju-Montažni setSoftverske specifikacije:WAN režim-DHCP-Staticka IP adresa-PPPoEPreporucen broj pristupnih tacaka (AP):-Glavni ruter i AP kontrolerski režim: 10-Samo AP kontrolerski režim: 200** Ako se koristi funkcija eksternog portal servera, preporucuje se upravljanje sa manje od 200 AP-ova.Preporucen broj klijenata:-Glavni ruter i AP kontrolerski režim: 100-Samo AP kontrolerski režim: Nema ogranicenja od strane kontrolera