

SVIČ 10/100/1000 26-PORT CUDY GS1028ES2 LIGHT MANAGED POE+ SA 2X COMBO PORTANaziv: SVIČ 10/100/1000 26-PORT CUDY GS1028ES2 LIGHT
MANAGED POE+ SA 2X COMBO PORTA

Slika:



Šifra: #BM2726851783393357068

Barkod: 6971690794996

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: SVIČEVI

Oznake: NOVO

Atributi:

CenaCena sa PDV: 12,990.00 RSD *WEB CENA
14,289.00 RSD *Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

| | |
|----------------------------------|---|
| Model | GS1028ES2 1.0 |
| Flash memorija | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| Gigabitni RJ45/SFP Combo portovi | 2 × Gigabit RJ45/SFP Combo |
| Gigabitni RJ45 portovi | 26 × Gigabit RJ45 |
| Oklopljeni RJ45 portovi | Podržani |
| Portovi za Extend režim | Podesivi |
| Portovi za VLAN režim | Podesivi |
| LED indikatori | Napajanje; Indikator brzine, veze i aktivnosti za svaki Ethernet port |
| Tasteri | Reset |

| | |
|---|--|
| Maksimalna brzina i dužina preko bakarnog kabla | Cat.3 ili noviji: 10 Mbps do 100 m; Cat.5 ili noviji: 100 Mbps do 100 m; Cat.5e ili noviji: 1 Gbps do 100 m; Cat.5e ili noviji: 10 Mbps do 250 m |
| Napomena za prenos na 250 m | Domet od 250 m dostupan je kada je brzina porta podešena na 10 Mbps putem softvera. |
| Optički prenos | Zavisi od ugrađenog SFP optičkog modula |
| MAC tabela | 8192 adrese |
| VLAN | Do 4096 VLAN-ova |
| Kapacitet komutacije | 56 Gbps |
| Brzina prosleđivanja paketa | 41,664 Mpps |
| Jumbo Frame | Do 15 KB |
| Bafer paketa | 4 Mbit |
| Tip napajanja | AC priključak |
| Ušteda energije | Podržana |
| Način napajanja | AC |
| Ulaz za napajanje | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Maksimalna potrošnja energije | 15 W |
| Potrošnja u mirovanju | 10 W |
| Podržani IEEE 802.3 standardi | 802.3x Flow Control; 802.3i (10BASE-T); 802.3u (100BASE-TX); 802.3ab (1000BASE-T); 802.3z (1000BASE-X); 802.3az Energy Efficient Ethernet |
| Podržani IEEE 802.1 standardi | 802.1p (QoS/CoS); 802.1Q (VLAN); 802.1AB (LLDP/LLDP-MED) |
| Upravljanje portovima | Uključivanje/isključivanje portova; Podešavanje brzine; Statički Link Aggregation (Trunk); Port Mirroring; Ograničenje protoka; Jumbo Frame; Storm Control; Praćenje saobraćaja; Upravljanje MAC adresama; EEE (802.3az) |
| Port Mirroring | Do 4 sesije |
| Link Aggregation (Trunk) | Do 4 grupe, maksimalno 8 portova po grupi |
| Layer 2 funkcije | IGMP Snooping; Sprečavanje petlji (Loop Prevention); Detekcija petlji (Loop Detection); DHCP Snooping; LLDP konfiguracija i susedi; MTU VLAN; VLAN po portu; IEEE 802.1Q VLAN; DSCP QoS; IEEE 802.1p QoS; |

| | |
|--|--|
| | QoS po portu |
| Uzemljenje | Trožilni priključak za napajanje; Tačka za uzemljenje |
| EMC zaštita | IEC/EN 61000-4-2 nivo 3 (ESD: kontakt 6 kV, vazduh 8 kV); IEC/EN 61000-4-5 zaštita od prenapona (napajanje: DM 4 kV, CM 4 kV; RJ45: CM 6 kV) |
| Radni uslovi | Radna temperatura: 0 do 40 °C; Temperatura skladištenja: -40 do 70 °C; Radna vlažnost: 10-90% RH (bez kondenzacije); Vlažnost pri skladištenju: 10-95% RH (bez kondenzacije) |
| Načini upravljanja | Web interfejs; SNMP v1/v2; Cudy mobilna aplikacija (uskoro dostupna) |
| Ažuriranje firmvera | Lokalno ažuriranje |
| Rezervna kopija i vraćanje podešavanja | Podržano |
| Dijagnostički alati | Dijagnostika statusa i dužine kabla; Ping |
| Jezici interfejsa | Engleski, bengalski, nemački, španski, francuski, portugalski, ruski, arapski, indonežanski, hindi, urdu, tradicionalni kineski i pojednostavljeni kineski |
| Dimenzije | 440 × 180 × 44 mm |
| Težina proizvoda | 1842,5 g |
| Materijal kućišta | Metal |
| Način montaže | Na radnu površinu; Ugradnja u rack ormar pomoću nosača |
| Sadržaj pakovanja | GS1028ES2; Kabl za napajanje; Komplet za montažu; Uputstvo za instalaciju |