SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ
32250 Ivanjica, 13. Septembar br.30
Tel: 060/386-09-09
E-mail: office@pcboomboom.rs

CUDY GS1005P 2.0 SWITCH GIGABIT RJ45 POE PORTOVI 30 W IEEE 802.3AT/AF

Naziv:	CUDY GS1005P 2.0 SWITCH GIGABIT RJ45 POE PORTOVI 30 W IEEE 802.3AT/AF
Slika:	
Šifra:	#BM2726931787023926110
Barkod:	6971690790998
Proizvođač:	CUDY

Detalji

Kategorija:	LAN RUTERI
Oznake:	
Atributi:	

Cena

Cena sa PDV:	3,328.62 RSD *WEB CENA 3,661.48 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:	CUDY GS1005P 2.0TEHNICKE SPECIFIKACIJEINTERFEJSIGigabit RJ45 portovi: 5Gigabit RJ45 PoE portovi: #1–#4Maksimalna snaga po jednom PoE portu: 30 WNapomena za PoE portove:- PoE portovi podržavaju IEEE 802.3at/af standarde.PoE prioritet:- Inteligentno upravljanje napajanjem: Automatski se isključuje poslednji napajani uređaj kada ukupna potrošnja premaši raspoloživi PoE budžet.Zaštićeni RJ45 portovi: DaExtend Mode portovi: #1–#4VLAN Mode portovi: #1–#4LED INDIKATORI- Napajanje- PoE status svakog PoE porta- Link/ACT status svakog Ethernet porta- PoE Max statusFIZIÈKI PREKIDAÈI- VLAN / Default / Extend DIP prekidač- PoE Watchdog uključivanje/isključivanjeNapomena za PoE Watchdog:- PoE Watchdog pokušava da restartuje priključene uređaje koji nisu aktivni 5 minuta.- Ne uključivati ovu funkciju za uređaje koji imaju funkciju automatskog ažuriranja putem interneta.PERFORMANSEMaksimalna brzina i udaljenost preko bakarnog kabla:- Cat. 3 ili bolji kabl: 100 m pri 10 Mbps- Cat. 5 ili bolji kabl: 100 m pri 100 Mbps- Cat. 5e ili bolji kabl: 100 m pri Gigabit brzini- Cat. 5e ili bolji kabl: 250 m pri 10 MbpsNapomena:- Prenos na udaljenosti do 250 metara moguć je samo preko portova sa aktiviranim Extend Mode režimom.MAC tabela: 2048 adresaMaksimalni switching kapacitet: 10 GbpsMaksimalna brzina prosleđivanja: 7,44 MppsJumbo Frame: 15 KBBafer za pakete: 3 MbitNAPAJANJETip ulaza za napajanje: DC priključakNačin napajanja: DCUlazno napajanje: 54 V ? 1,11 AStrujni adapter u pakovanju:- Ulaz: 100–240 V~, 50/60 Hz- Izlaz: 52 V ? 1,11 ASnaga napajanja: 60 WMaksimalna potrošnja bez PoE: 5 WMREŽNI STANDARDIPodržani 802.3 protokoli:- 802.3i 10BASE-T- 802.3u 100BASE-TX- 802.3ab 1000BASE-T- 802.3x Flow Control- 802.3af PoE- 802.3at PoEUpravljanje PoE napajanjem:- Inteligentno upravljanje napajanjemPOUZDANOSTNačin uzemljenja:- Utikač sa tri kontaktaEMS:IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD:- Kontakt: 6 kV- Vazduh: 8 kVIEC/EN 61000-4-5, nivo 4 zaštite od prenapona:- Napajanje, DM: 2 kV- Napajanje, CM: 4 kV- RJ45, CM: 4 kVUSLOVI RADARadna temperatura: 0–40 °CTemperatura skladištenja: -40–70 °CRadna vlažnost: 10–90%, bez kondenzacijeVlažnost pri skladištenju: 10–95%MEHANIÈKE KARAKTERISTIKEDimenzije: 119 × 85 × 28 mmDimenzije u inčima: 4,69 × 3,35 × 1,1 inčaTežina proizvoda: 253 gMaterijal kućišta: MetalNačin instalacije:- Postavljanje na radnu površinu- Montaža na zidSADRŽAJ PAKOVANJA- Cudy GS1005P- Strujni adapter- Kabl za napajanje- Uputstvo za instalaciju