

CUDY GS105ES1 V1.0 SWITCH FLASH/ROM: 8 MB (64 MBIT) 1.25G SFP GIGABIT RJ45

Naziv: CUDY GS105ES1 V1.0 SWITCH FLASH/ROM: 8 MB (64 MBIT) 1.25G SFP GIGABIT RJ45

Slika:



Šifra: #BM2726931787023927771

Barkod: 6971690794910

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 2,212.44 RSD *WEB CENA
2,433.68 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

CUDY GS105ES1 1.0TEHNIČKE SPECIFIKACIJEMEMORIJA / SKLADIŠTEFlash/ROM: 8 MB (64 Mbit)
NORINTERFEJSI1.25G SFP slotovi: 1Gigabit RJ45 portovi: 5SFP DDM nadzor: PodržanZaštićeni RJ45 portovi: PodržaniExtend Mode portovi: PodesiviVLAN Mode portovi: PodesiviLED INDIKATORI- Napajanje- Brzina/Link/ACT status svakog Ethernet portaFIZIČKO DUGME- Reset dugmePERFORMANSEMaksimalna brzina i udaljenost preko bakarnog kabl:- Cat. 3 ili bolji kabl: 100 m pri 10 Mbps- Cat. 5 ili bolji kabl: 100 m pri 100 Mbps- Cat. 5e ili bolji kabl: 100 m pri Gigabit brzini- Cat. 5e ili bolji kabl: 250 m pri 10 Mbps- Cat. 6 ili bolji kabl: 150 m pri Gigabit brziniNapomena za brzinu i udaljenost preko bakarnog kabl:- Prenos na udaljenosti do 250 metara moguć je kada je brzina porta u softveru podešena na 10 Mbps.Optičke karakteristike i udaljenost:- Zavise od instaliranog optičkog modula.MAC tabela: 2048 adresaBroj VLAN-ova: 4096Maksimalni switching kapacitet: 12,5 GbpsMaksimalna brzina prosleđivanja: 8,929 MppsJumbo Frame: 15 KBBafer za pakete: 1 MbitNAPAJANJETip ulaza za napajanje: DC priključakOsnovna ušteda energije: PodržanaNačin napajanja: DCUlazno napajanje: 5 V ? 0,55 AStrujni adapter u pakovanju:- Ulaz: 100-240 V~, 50/60 Hz- Izlaz: 5 V ? 0,55 AMaksimalna potrošnja: 2,24 WPotrošnja u stanju mirovanja: 0,5 W802.3 PROTOKOLI- 802.3x Flow Control- 802.3i 10BASE-T- 802.3u 100BASE-TX- 802.3ab 1000BASE-T- 802.3z 1000BASE-X- 802.3az Power Saving802.1 PROTOKOLI- 802.1p: LAN Layer 2 QoS/CoS- 802.1q: VLAN Bridge OperationUPRAVLJANJE PORTOVIMA- Uključivanje/isključivanje porta- Podešavanje brzine pregovaranja porta- Port Trunk (statička agregacija)- Port Mirror- Ograničenje brzine prenosa podataka- Podešavanje Jumbo Frame- Storm Control- Praćenje saobraćaja- Upravljanje MAC adresama- EEE (802.3az)PORT MIRROR SESIJEBroj Port Mirror sesija: 2PORT TRUNK GRUPEBroj Port Trunk grupa: 2Maksimalan broj portova po Port Trunk grupi: 4L2 FUNKCIJE- IGMP Snooping- Sprečavanje petlji- MTU VLAN- VLAN zasnovan na portovima- 802.1Q VLAN- DSCP QoS- 802.1p QoS- QoS zasnovan na portovimaPOUZDANOSTNačin uzemljenja:- Tačka za uzemljenjeEMS zaštita:IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD:- Kontakt: 6 kV- Vazduh: 8 kVIEC/EN 61000-4-5, nivo 4 zaštite od prenapona:- Napajanje, DM: 2 kV- Napajanje, CM: 4 kV- RJ45, CM: 6 kVUSLOVI RADARadna temperatura: 0-40 °CTemperatura skladištenja: -40-70 °CRadna vlažnost: 10-90%, bez kondenzacijeVlažnost pri skladištenju: 5-90%, bez kondenzacijeSISTEMNačin upravljanja:- Web stranica za konfiguracijuAžuriranje firmvera:- Lokalno ažuriranjePouzdanost:- Izrada rezervne kopije i vraćanje podešavanjaDijagnostički alati:- PingJEZICI- Engleski- Bengalski- Nemački- Španski- Francuski- Portugalski- Ruski- Arapski- Indonežanski- Hindi- Urdu- Tradicionalni kineski- Pojednostavljeni kineskiMEHANIČKE KARAKTERISTIKEDimenzije: 119 x 85 x 28 mmDimenzije u inčima: 4,69 x 3,35 x 1,1 inčaTežina proizvoda: 263,2 gMaterijal kućišta: MetalNačin instalacije:- Postavljanje na radnu površinu- Montaža na zidSADRŽAJ PAKOVANJA- Cudy GS105ES1- Strujni adapter- Uputstvo za instalaciju