

CUDY GS108ES2 V1.0 SWITCH 8× GBE, 2× 1.25G SFP EXTEND MODE VLAN MODE

Naziv: CUDY GS108ES2 V1.0 SWITCH 8× GBE, 2× 1.25G SFP
EXTEND MODE VLAN MODE

Slika:



Šifra: #BM2726931787023928779

Barkod: 6971690794927

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake: NOVO

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 3,986.38 RSD *WEB CENA
4,385.02 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

CUDY GS108ES2 1.0TEHNIČKE SPECIFIKACIJEMEMORIJA / SKLADIŠTEFlash/ROM: 16 MB (128 Mbit)
NORINTERFEJSI1.25G SFP slotovi: 2Gigabit RJ45 portovi: 8SFP DDM nadzor: PodržanZaštićeni RJ45 portovi: PodržaniExtend Mode portovi: PodesiviVLAN Mode portovi: PodesiviLED INDIKATORI- Napajanje- Link/ACT status svakog Ethernet portaFIZIČKO DUGME- Reset dugmePERFORMANSEMaksimalna brzina i udaljenost preko bakarnog kabl:- Cat. 3 ili bolji kabl: 100 m pri 10 Mbps- Cat. 5 ili bolji kabl: 100 m pri 100 Mbps- Cat. 5e ili bolji kabl: 100 m pri Gigabit brzini- Cat. 5e ili bolji kabl: 250 m pri 10 Mbps- Cat. 6 ili bolji kabl: 150 m pri Gigabit brziniNapomena za brzinu i udaljenost preko bakarnog kabl:- Prenos na udaljenosti do 250 metara moguć je kada je brzina porta u softveru podešena na 10 Mbps.Optičke karakteristike i udaljenost:- Zavise od instaliranog optičkog modula.MAC tabela: 4096 adresaBroj VLAN-ova: 4096Maksimalni switching kapacitet: 21 GbpsMaksimalna brzina prosleđivanja: 14,88 MppsJumbo Frame: 15 KBBafer za pakete: 1,5 MbitNAPAJANJETip ulaza za napajanje: DC priključakOsnovna ušteda energije: PodržanaNačin napajanja: DCUlazno napajanje: 12 V ? 1 AStrujni adapter u pakovanju:- Ulaz: 100-240 V~, 50/60 Hz- Izlaz: 12 V ? 1 AMaksimalna potrošnja: 4,5 WPotrošnja u stanju mirovanja: 0,9 W802.3 PROTOKOLI- 802.3x Flow Control- 802.3i 10BASE-T- 802.3u 100BASE-TX- 802.3ab 1000BASE-T- 802.3z 1000BASE-X- 802.3az Power Saving802.1 PROTOKOLI- 802.1p: LAN Layer 2 QoS/CoS- 802.1q: VLAN Bridge Operation- 802.1ab: LLDP/LLDP-MEDUPRAVLJANJE PORTOVIMA- Uključivanje/isključivanje porta- Podešavanje brzine pregovaranja porta- Port Trunk (statička agregacija)- Port Mirror- Ograničenje brzine prenosa podataka- Podešavanje Jumbo Frame- Storm Control- Praćenje saobraćaja- Upravljanje MAC adresama- EEE (802.3az)PORT MIRROR SESIJEBroj Port Mirror sesija: 2PORT TRUNK GRUPEBroj Port Trunk grupa: 2Maksimalan broj portova po Port Trunk grupi: 4L2 FUNKCIJE- IGMP Snooping- Sprečavanje petlji- Detekcija petlji- DHCP Snooping- LLDP podešavanja i susedni uređaji- MTU VLAN- VLAN zasnovan na portovima- 802.1Q VLAN- DSCP QoS- 802.1p QoS- QoS zasnovan na portovimaPOUZDANOSTNačin uzemljenja:- Tačka za uzemljenjeEMS zaštita:IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD:- Kontakt: 6 kV- Vazduh: 8 kVIEC/EN 61000-4-5, nivo X zaštite od prenapona:- Napajanje, DM: 2 kV- Napajanje, CM: 4 kV- RJ45, CM: 6 kVUSLOVI RADARadna temperatura: 0-40 °CTemperatura skladištenja: -40-70 °CRadna vlažnost: 10-90%, bez kondenzacijeVlažnost pri skladištenju: 5-90%, bez kondenzacijeSISTEMNačini upravljanja:- Web stranica za konfiguraciju- Cudy aplikacija (uskoro dostupna)Ažuriranje firmvera:- Lokalno ažuriranjePouzdanost:- Izrada rezervne kopije i vraćanje podešavanjaDijagnostički alati:- PingJEZICI- Engleski- Bengalski- Nemački- Španski- Francuski- Portugalski- Ruski- Arapski- Indonežanski- Hindi- Urdu- Tradicionalni kineski- Pojednostavljeni kineskiMEHANIČKE KARAKTERISTIKEDimenzije: 190 × 100 × 28 mmDimenzije u inčima: 7,48 × 3,94 × 1,1 inčaTežina proizvoda: 461,5 gMaterijal kućišta: MetalNačin instalacije:- Postavljanje na radnu površinu- Montaža na zidSADRŽAJ PAKOVANJA- Cudy GS108ES2- Strujni adapter- Uputstvo za instalaciju