

UPS INTEX IT-1050/1000VA/500W

Naziv: UPS INTEX IT-1050/1000VA/500W

Slika:



Šifra: #BM2855851725567852480

Barkod: 8902956035698

Proizvođač: INTEX

Detalji

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake: **POPUST**

Atributi:

CenaCena sa PDV: 8,490.00 RSD ~~10,690.00 RSD~~**Ostalo**

Opis:

Opis

• Samo-testiranje prilikom uključivanja

Pritisnite taster na 3 sekunde, crvena/zelena LED lampica će se upaliti (LCD prikazuje ulazni i izlazni napon). Nakon toga, UPS će biti spreman za rad.

• Funkcija tišine

U režimu rada na bateriju, kratko pritiskanje tastera će uključiti ili isključiti zvučnik. Međutim, kada je UPS u režimu niske baterije ili preopterećenja, zvučnik se ne može utišati.

• Automatsko pokretanje

U DC režimu, UPS se prazni sve dok baterija ne ispuni, a zatim se isključuje; UPS će se automatski uključiti kada se AC napon vrati.

• Zaštita od preopterećenja

Kada je UPS preopterećen tokom rada, automatski će isključiti izlaz ako korisnik ne reši problem na vreme.

• Automatsko isključivanje pri niskom nivou baterije

Kada se baterija približava pražnjenju, UPS će se automatski isključiti kako bi zaštitio životni vek baterije.

• Isključivanje

	<p>-Normalno AC UPS će isključiti izlaz i preći u AC režim čekanja pritiskom na taster na 3 sekunde.</p> <p>-Rezervni režim Pritiskom na taster na 3 sekunde, UPS će se isključiti nakon dugog zvučnog signala.</p>
Ulaz	
Ulazni napon:	220/230/240VAC
Opseg ulaznog napona:	145-290VAC
Opseg frekvencije:	45-65Hz
Izlaz	
Izlazni napon:	220/230/240VAC
Opseg izlaznog napona:	200-255VAC
Izlazna frekvencija:	60±0.5Hz or 50±0.5Hz(automatsko prepoznavanje)
Oblik izlaznog talasa:	PWM (mod baterije)
Vreme prenosa:	Tipično 2-6ms, maksimalno 10ms
BATERIJA	
Period punjenja:	4-6 sati za povratak na 90% kapaciteta
ZAŠTITA	
Potpuna zaštita:	Nizak napon, preopterećenje i zaštita od kratkog spoja
OKRUŽENJE	
Okruženje rada:	Temperatura 0°C ~40°C, Vlažnost 20%~90%
Nivo buke:	Manje od 40dB
Korisničko upustvo	
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine
EAN:	8902956035698